CELER
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

LUMINARIA EXTERIOR GLOW RGB + 3.000K WIFI



1. PRECAUCIONES

Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en lugar seguro.

- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La instalación del producto debe realizarse por un profesional.
- No instale el producto si observa que está dañado por el transporte o la manipulación.

Al final de su vida útil, deshágase del producto adecuadamente. Esta luminaria no debe ser eliminada junto con otros deshechos domésticos. Para evitar dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable de los recursos materiales. Deshágase de sus residuos a través de los sitemas de recogida o de su distribuidor habitual.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	7150030150
Dimensiones	Ø360 x 419mm
Potencia	7,5 W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz
Factor potencia	0,7
Temperatura de color	RGB + 3.000K
Flujo lum. (lm)	690lm (3.000K)
Tiempo de encendido	<0,5s
IRC	>80
Haz apertura	360º
Peso neto	1.800 g
Invariabilidad del color	<6 SDCM
Protección	IP65 / IK06
Ciclos conmutación	50.000
Vida útil estimada	35.000h L70
Tipo de LED	Everlight & Refond
Temperatura de trabajo	-20ºC ~ +40ºC

Dimensiones



Descargar la aplicación CELERLIGHT

a: Sistema Android: Descárguela en Google Play
b: Sistema IOS: Descárguela en la APP Store
c: Escanea el código QR situado abajo.

Descárguela en la App Store

CONSÍGALA en Google Play